



Krell FPB 750Mcx

Monoendstufe mit 750 Watt an 8 Ohm



CLASS-A SERIE

FPB 750 Mcx Monoendstufe
FPB 450 Mcx Monoendstufe
FPB 350 Mcx Monoendstufe
FPB 700 cx Endstufe
FPB 400 cx Endstufe
FPB 300 cx Endstufe
KPS 25sc CD-Player mit Vorverstärker
KPS 28c CD-Player
KCT Vorverstärker
KPE Phonovorverstärker MM / MC

<< ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Full Power Balanced Endstufenserie besteht aus drei Stereoendstufen, den Full Power Balanced 300cx, 400cx und 700cx, und drei Mono Endstufen, den Full Power Balanced 350Mcx, 450Mcx und 750Mcx. Installation, Anschluss und Betrieb aller Endstufen der Full Power Balanced Serie sind identisch; für den Stereobetrieb benötigen Sie von den Full Power Balanced Mono Endstufen jedoch zwei Geräte.

Full Power Balanced Endstufen können für den Betrieb an nahezu jedem hochwertigen Audio und Home Theater System konfiguriert werden. Die Steuerung kann auch über die optional erhältliche Fernbedienung oder die Fernbedienung anderer Krell Komponenten erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz, +0 dB, - 0.05 dB, 0.1 Hz bis 240 kHz, +0 dB, -3 dB

Signal/Rauschabstand "A"-Bewertet: 121 dB

Verstärkungsfaktor: 26.4 dB

Harmonische Verzerrungen (THD): 1 kHz größer 0.03%

Eingangsimpedanz: 100 kOhm

Ausgangsleistung, alle Kanäle in Betrieb: 8 Ohm 750 W, 4 Ohm 1,500 W, 2 Ohm 3,000 W

Ausgangsspannung: Peak to Peak 240 V, RMS 84 V

Stromverbrauch: Standby 42,5 W, Leerlauf 220 W, Max. 6,000 W

Eingänge: 1 symmetrisch via XLR-Anschluss, 1 Krell CAST via 4-Pin Bajonett Anschluss

Ausgänge: Lautsprecher Terminals: 2 Paar (ein oberes, ein unteres)

Fernbedienung: Optional

Abmessungen: 31.8B x 26.7H x 67.3T

Gewicht: Verpackt: 70.5 kg, Nur Gerät: 63.6 kg

DOWNLOADS

[Datenblatt](#)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Alle Informationen in diesem Datenblatt wurden sorgfältig auf ihre Richtigkeit überprüft. Der Hersteller und die Audio Reference GmbH übernehmen jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.